RF-ontvanger, potentiaalvrij, 1 wisselcontact, inbouw

410-00332

CE

4 jaar garantie



Met deze inbouwontvanger kun je een elektrisch toestel aan- en uitschakelen via een draadloze Easywave-knop of een bedrade knop. Deze ontvanger heeft een potentiaalvrij wisselrelaiscontact, geschikt voor het aansturen van toestellen zoals een deurbel of een dimmer.

Hij kan signalen ontvangen van een Niko Easywave handzender en/of draadloze schakelaar. Je kunt de ontvanger installeren achter een Niko blindplaat of drukknop in de gewenste kleur. Weet dat je voor de combinatie met de drukknop gebruik moet maken van een wandcontactdoos met een installatiediepte van minimaal 50 mm.

Je kunt tot 32 transmissiecodes programmeren in de ontvanger. De ontvanger is uitgerust met 1-knopsbediening (AAN/UIT, DEAD MAN, TIMER) of 2-knopsbediening (AAN/UIT, LOGICA).

Technische kenmerken

RF-ontvanger, potentiaalvrij, 1 wisselcontact, inbouw.

- Uitgestraald vermogen: 6,38 mW
- Modulatie: FSK
- Ingang: 1 externe drukknop
- Uitgang: 1 potentiaalvrij relaiscontact (wisselcontact)
- Stroomverbruik (stand-by): 0,3 W
- Stroomverbruik zonder belasting: 0,8 W
- Maximale contactbelasting:
- Niet compatibel met Niko Home Control (draadloze bridge of draadloze slimme hub)
- Voedingsspanning: 230 Vac
- Maximale nominale waarde vermogenschakelaar: 10 A
- Draadloos communicatieprotocol: Easywave
- Draadcapaciteit klemmen: 1 x 2.5 mm²
- Minimale omgevingstemperatuur: -20 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 45 °C
- Beschermingsgraad: IP20
- Afmetingen (HxBxD): 43 mm x 42 mm x 17.5 mm
- Markering: CE

Aansluitschema

